PTZ-kamera med 4G

Oppstartsguide



Last ned appen

PTZ-kameraet bruker appen CamHipro. Oppsett med denne appen er veldig enkelt og vil ta deg bare noen sekunder. Appen finnes for Android, iPhone og iPad, og kan lastes ned fra Play Store og App Store.



På kameraet ser du et klister. Her finner du tilkoblingsinformasjonen til kameraet.





l appen trykker du på Add device, og deretter IP camera. Deretter trykker du på Device in use, og skanner QR-koden på klisteret. Etter du har skannet QR-koden, trykker du på Confirm add. Kameraet er nå klar til bruk.

oen trykker du på	3:53 II ♠ ▲ 17%	3:53	For å kunne se på	3:55 ← Wi-Fi
device, og deretter IP			kameraet lokalt, må du	Bruk Wi-Fi
era. Deretter trykker			koble deg til kameraets	Spyshop.no Tilkoblet
å Device in use, og			Wi-Fi-nettverk.	
ner QR-koden på			Nettverkets navn	•
eret. Etter du har		E CE	begynner med MIFI, og	MIFI_€
net QR-koden,	Click Add device	Click Add device	har IDen på klisteret.	
cer du på Confirm		Battery wireless camera > Battery 4G camera >	Passordet er	
Kameraet er nå klar		Add a sharing device	1234567890.	
uk.	A O D	Cancel	Etter du har koblet deg	
	3:53	3:53	nå Wi_Fi_nottvorkot kan d	n co kamora
	< Add device ×	Add device × Fill in your device information		
	New device	UID: Please enter the device UID	Merk at kameraets WI-FI-	nettverk ikk
	Devices not connected to the network after first use or factory reset	username: admin password: admin	internettet, og kan kun a	ksesseres fr
		Get UID quickly:	har et simkort med data i	installert. Vi
	Device in use	Scan QR code Scan the device QR code to get the UID number	data cim for kamoraot n	oo du kan fi
	In-use device that has been connected to the LAN / Internet	Search hearby devices Find the UID number in the same LAN	$\mathbf{u}\mathbf{u}\mathbf{u}\mathbf{u}\mathbf{u}\mathbf{u}\mathbf{u}\mathbf{u}\mathbf{u}\mathbf{u}$	
			dın teleleverandør.	
	Current network: Spyshop.no	Confirm add		

3:55			:⊡: ▼	16 %	3:55	
÷	Wi-Fi			Q	\leftarrow	
	Bruk Wi-Fi					
•	Spyshop.no Tilkoblet			ŝ	•	
•				0	•	
•					•	
•				0	•	
•	MIFI_S			0	•	
•					•	
•				0	1	
•				0	q	
/ 🔶				0	а	
-				0	습	
•				0	?123	
	\triangleleft	0				

på Wi-Fi-nettverket kan du se kameraet lokalt. Merk at kameraets Wi-Fi-nettverk ikke kan koble seg til internettet, og kan kun aksesseres fra andre nettverk når det har et simkort med data installert. Vi anbefaler å bruke data-sim for kameraet, noe du kan få kjøpt hos oss eller hos av. din teleleverandør.



Brukavappen

Fra appen kan du styre kameraets vinkel ved å sveipe over bildet. Dette vil gi deg naturlig kontroll over kameraet. Du har også de viktigste funksjonene rett foran deg. Ved å trykke på kamerabildet kan du velge mellom SD (480p) og HD (1080p), og du kan få bildet i fullskjerm for fullt overblikk. Du kan også slå av og på mikrofonen til kameraet (øverste knapp) og din egen mikrofon (nederste knapp). Standardinnstillingene til mikrofonene er



Du kan også ta bilde (høyre knapp) og opptak (venstre knapp).

Ved å sveipe til venstre over funksjonsknappene vil du få tilgang til mer avanserte fu<mark>nksjo</mark>ner. Kameraets standardinnstillinger skal være godt nok for de aller fleste, men du kan endre på innstillingene for å finne ut hva som passer deg mest.